



R1850 LTE CAT.4 UFi便携式USB 终端

专于科技 精于通信

COTONDA



电话：0755-28717903

官网：www.cotonda.com

科通达（深圳）通信技术有限公司

Cotonda (Shenzhen) Communication Technology Co., Ltd.

R1850



便携式USB UFI终端

产品介绍

R1850是一款高性能LTE UFi设备，支持所有路由功能。无论是办公，居家还是出行途中都能让您随时随地快速接入互联网，使生活更加便捷。



产品特色

- LTE全频段设备，全球频段可供定制
- CAT.4下行150Mbps高速传输速率
- WIFI下行150Mbps高速传输速率
- 内置多天线，超强信号覆盖
- 覆盖范围更广，传输距离轻松实现40米连接
- 多用户/多设备共享，支持10个接入设备

关键特性

多制式，多频段	支持T卡	USB 虚拟网卡
2.4GHz WIFI 热点	LTE 全球频段，可定制	三色 LED 指示灯
高性能内置天线	WEB-UI 工具	IPV4/IPV6 双协议栈
APN 管理	安全管理	路由管理
FOTA	SSID/支持加密	快速安装，即插即用

R1850



便携式USB UFI终端

产品规格

尺寸 & 重量	97*34*13.4mm, 32g
工作频率 (可定制)	FDD LTE: B1/B3/B5/B8 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
4G 传输速度	3GPP Cat.4 LTE, 下行: 150 Mbps / 上行: 50Mbps
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ 2.4GHZ 1T1R WLAN WIFI 热点, 支持多达十台设备接入
SIM卡	标准SIM卡接口, 1.8/3V
LED指示灯	1* LED: 不同的颜色代表不同的状态
接口	USIM 或 ESIM USB Type A 接口
语言	中文, 英语, WEBUI 支持多种语言订制
常规功能	短信、USSD、网络搜索模式的APN管理、无线网络管理、访问设备管理、流量统计、路由器设置、网络自动对时
省电模式	WiFi覆盖范围设置、WiFi睡眠模式设置
防火墙	端口过滤, 端口映射, 端口转发, UPnP, DMZ
版本升级	通过USB或FOTA
操作系统	Win7/WinXP/MAC OS/Windows8/Windows10/Android/LINUX
Web-UI 工具	支持
驱动程序安装	手动安装(仅用于版本升级)
可定制选项	LTE 天线 1*1 或 2*2 MIMO; LTE 频段; SIM 卡类型; 语言;